

Cette minuterie d'événement à 8 canaux peut déclencher votre répéteur audio et basculer 8 relais indépendants pour le contrôle d'appareils généraux sans avoir besoin d'un PC.



Paramètres ajustables

→ **Déterminer Jour & heure**

Déterminer jour & heure pour l'horloge/calendrier

Déterminer le nombre de programmes

Déterminer le nombre maximum de programmes

Installer le Program

Placer les événements dans un programme

Attribuer un Program

Attribuer un Programme pour chaque jour de la semaine

Contrôle manuel


Commuter les relais manuellement via l'interface LCD

Réglage de l'horloge

Ajuster l'horloge interne manuellement

Réglage de l'heure d'été

Configurer jusqu'à 10 ans l'heure d'été dans la mémoire de la minuterie



Le programme est très flexible car 1 programme peut être attribué du lundi au vendredi, 2 programmes assignés au samedi et au dimanche, le programme 3 pourra servir pendant la période des vacances.



AR-2120 Audio repeater

→ **Caractéristiques particulières**

- Boîtier métallique robuste avec supports de montage
- Les relais peuvent être programmés pour enclencher / éteindre plusieurs fois par jour dans un ordre au choix
- Une séquence d'événements marche / arrêt est appelée un programme, et jusqu'à 7 programmes peuvent être mis en place et assigné chaque semaine
- D'une utilisation puissante, mais facile à programmer, entièrement réalisée via l'interface LCD et sans l'usage d'un ordinateur

→ **Applications typiques** (connecté à un répéteur audio)

- Annonces sur "PA" ou messages programmés en les lieux publics
- Messages promotionnels pour centres commerciaux et supermarchés
- Annonces des temps de pause dans des usines ou des bureaux
- Annonces des temps de classe pour les écoles/universités
- Messages pour les maisons pour personnes âgées
- Consignes de sécurité / rappels pour l'industrie
- Programmes de messages et musique liés au temps pour les appels mis en attente sur le PBX

Nombre de Programs	1, 3 ou 7
Nombre maximum d'évènements par jour	224 pour 1 programme 64 pour 3 programs 32 pour 7 programs
Durée min/évènement	1 seconde
Assignation de pgm	un programme par jour
Nombre de Relais	8
Type de relais	SPDT avec terminaux NO & NC
Limite de valeur des	12A @ 120VAC
Contacts des relais	10A @ 240VAC/24DC

TMR-08 8-Channel Event Timer