

Ce répéteur audio polyvalent prendra en charge vos annonces dans tout les endroits où l'information sera partie intégrale de votre organisation!



Augmentez vos ventes et annoncez vos promotions journalières sur une base de temps séquentielle et guidez votre clientèle vers les stands «Shop-In-Shop», cafétéria et restaurants

Diffusez les messages de sécurité se rapportant aux machines ainsi que et les changements d'équipes dans l'usine

Diffusez des messages destinés aux étudiants dans les écoles, et les universités ou dans les maisons de retraite. Dirigez les visiteurs vers les parkings avec des heures accès limitées.

Annoncer les heures de départ et d'arrivée des bus ou dans les gares de métro et d'aéroport

Annoncer les matchs programmés et / ou terrains disponibles à accès limités

Utiliser l'horloge d'enregistrement de l'heure électrique déclencher des messages temporels



→ **Fonctionnalités particulières**

- Lecteur MP3 industriel robuste en boîtier métallique
- Conforme à la norme ISO 11172-3 mp3 (jusqu'à 320 Kbps)
- Lecture de fichiers depuis une carte SD / SDHC de 2 à 32 Go
- Copier sur carte SD via un lecteur de carte relié à un PC
- Amplificateur intégré 2 x 3 Watts stéréo ou 6 Watts Mono
- Niveau de volume réglable sur la sortie Line-Out et bornes HP
- Alimentation en courant continu simple

→ **Modes de fonctionnement disponibles :**

- Démarrez la lecture lorsque le déclencheur est appliqué ou supprimé.
- Lecture interrompue par un autre déclencheur ou non
- Lecture simple ou en boucle jusqu'à ce que le déclencheur soit enlevé
- Lecture automatique d'un fichier à intervalles configurables de 1 à 99 minutes
- Consommation électrique nulle avec alimentation batteries en mode veille

→ **Optional Features**



Reproduction Audio Automatique programmée
En ajoutant l'option "TMR-08" Temporisateur Hebdomadaire d'évènements, chaque semaine pourra être programmée de façon différente.

→ **Services Optionels**

Messages personnalisés



voicegearstudio



→ **Méthodes de déclenchement disponibles:**

- Boutons poussoirs
- Détecteurs de mouvement ou d'Alarme
- Horloge de pointage électrique
- PLC's
- Interfaces personnalisées sur demande

→ **Autres Applications**

- Annonces sur Public Address ou messages horaires fixes
- Musique et messages pour l'industrie et le divertissement
- Expositions et présentations parlantes
- Effets sonores spéciaux pour les attractions de parcs à thème
- Instructions verbales, rétroactions pour l'industrie et distributeurs automatiques

Type de fichier audio	MP3 (max 320 Kbps)
Nombre d'entrées	12
Nombre Max. de fichiers	99 par entrée
Niveau max de sortie	2 x 6 W (stereo) @ 4 ohm
Type de mémoire	SD/SDHC (2Go/32Go max)
Tension d'alimentation	10 ~ 15 VDC
Porte série	Indisponible
Relais interne	Indisponible
Dimensions externes	128x90x35mm sans oreilles/mont.
Poids net	0.23 Kg sans alimentation

AR-212 Audio Repeater