

Deze veelzijdige 8-kanaals timer kan uw audio repeater en 8 onafhankelijke relais voor algemeen gebruik schakelen zonder dat er een computer nodig is.



→ **Speciale Funkties**

Datum & Tijd instellen

Stel datum en uur in van de interne clock/calendar

Aantal Programmas instellen

Bepaal het maximum aantal programmas

Programmas instellen

Bepaal de evenementen in een programma

Programma toewijzen

Bepaal een Programma voor elke weekdag

Manuele Controle

Controleer een relais manueel via het LCD interface


Klok afstellen

Stel de interne klok in als deze te snel of te traag loopt

Stel zomer of winter uur in (DST)

DST-data van maximaal 10 jaar kunnen worden geconfigureerd

Het programma is erg flexibel aangezien er 1 programma kan worden toegewezen van Maandag tot vrijdag, 2 programma's toegewezen zaterdag en zondag, En programma 3 toegewezen op vakantie w: de tijd er aan komt.



AR-212 Audio repeater

→ **Speciale Eigenschappen**

- Robuuste metalen behuizing met montagebeugels
- Relais kunnen worden geprogrammeerd om meerdere keren per dag in elke volgorde aan / uit te schakelen
- Een reeks aan / uit-gebeurtenissen heet een programma, en maximaal 7 programma's kunnen worden ingesteld en toegewezen op weekdag basis
- Krachtig in gebruik, maar toch makkelijk programmeerbaar, volledig ingesteld via de LCD-interface zonder computer

→ **Typische Toepassingen** (aangesloten op een repeater)

- PA aankondigingen of tijdgebonden berichten op openbare plaatsen
- Promotieberichten voor winkelcentra en supermarkten
- Pauze of Lunch breaks aankondigen op fabrieken of kantoren
- Klas tijd aankondigingen voor scholen
- Berichten in ouderlingen tehuis
- Veiligheidsinstructies / dienstmeldingen voor de industrie
- Tijdgebonden Berichten & Muziek voor On-Hold op de PBX

Aantal Programmas	1, 3 or 7
Max, Events/Dag	224 indien 1 programma 64 indien 3 programmas 32 indien 7 programmas
Min, Duurtijd /Event	1 second
Programma opdracht	1 programma per dag
Aantal Relais	8
Type Relais	SPDT met NO & NC terminals
Relais contactwaarde	12A @ 120VAC 10A @ 240VAC/24DC

TMR-08 8-Channel Event Timer